light-tec
be bright. save energy.



LÁMPARA DE TECHO CIRCULAR 18 watts

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China
www.light-tec.com.g

ESPECIFICACIONES

LÁMPARA DE TECHO CIRCULAR 18 watts

Con 3 colores de temperatura

- **Voltaje:** AC100-240V 50/60HZ
- **Corriente:** 177-146mA
- **Consumo:** 18 Watts
- **Eficiencia:** 100 lm/w
- **Flujo luminoso inicial:** 1,800 Lm
- **Ángulo:** 110º
- **Horas de vida:** 25,000 hrs
- **Color:** 6,000k - 3,000k- 4,000k
- **Factor de Potencia:** 0.9
- **Grado de protección:** IP20
- **CRI:** ≥80
- **THD:** <16.8%
- **Temperatura de trabajo:** -20ºc a 45ºc
- **Medida:** Φ300*58mm


Modelo de producto

LT-CL/LAMP-18W-W-3CCT



No dimerizable

Medida





Equivalencia

LED	=	Incandescente
18W		**2x23W**

Ahorro hasta un 60%

Aplicaciones


Residencial Comercial Oficinas




1 INDICACIONES

- Cuando la luminaria permanece encendida durante más de 8 segundos en una temperatura de color específica y luego se apaga por más de 8 segundos, memorizará y mantendrá esa última temperatura de color la próxima vez que se encienda


Para instalar:

- 


  Retire la base azul de la parte posterior de la luminaria.


- 

  Conecte los cables de alimentación principal a la base azul.

- 

  Asegure la base azul conectada en la pared.

- 



  Alinear la luminaria con la base fija y luego empuje el cuerpo del fixture para que los dos pines de la luminaria conecten correctamente con la base.